




CNS 18-30

Ελαφρύ αλυσοπρίονο CNS 18-30 με σύστημα τεντώματος της αλυσίδας χωρίς εργαλεία. Απλό στη χρήση, ευέλικτο και ιδανικό για συντήρηση δέντρων, το . Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.




1 Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία

- Η αλυσίδα είναι απλά τεντωμένη χρησιμοποιώντας ένα κουμπί.




2 Αυτόματη λίπανση αλυσίδας

- Για εύκολη συντήρηση του αλυσοπρίονου μπαταρίας.



3 Προστατευτικό ανάκρουσης

- Η αλυσίδα σταματάει αμέσως - για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση ανάκρουσης.



4 Προφυλακτήρες

- Ασφαλής οδήγηση και ακριβή δόντια, επειδή το αλυσοπρίονο συνδέεται με το υλικό που πρόκειται να κοπεί.



CNS 18-30

- Ιδανικό για συντήρηση δέντρων όπου τα κλαδιά είναι λεπτά
- Εύχρηστες ρυθμίσεις και λειτουργία
- Φρένο αλυσίδας και κλειδώμα ασφαλείας για ασφαλή χρήση

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.444-001.0
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278548937
Ράβδος-οδηγός	cm	30
Ταχύτητα αλυσίδας	m/s	10
Κλίση αλυσίδας		3/8" LP
Μέτρηση αλυσίδας		1.1 mm / 0.043"
Αριθμός συνδέσμων κίνησης		45
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού	ml	200
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου	dB(A)	101
Χειρολαβή μέτρησης δόνησης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (ΔΚ=1.5 m/s ²)	m/s ²	3,5
Τιμές δόνησης για οπίσθια λαβή (ΔΚ=1,5 m/s ²)	m/s ²	5,2
Κίνηση		Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Τάση	V	18
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*	Κοπές	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Βάρος	kg	3,44
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	690 × 230 × 245

Εξοπλισμός

Ράβδος-οδηγός	■
Αλυσίδα πριονιού	■
Δοχείο λαδιού	■
προστασία αλυσίδας	■
Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία	■
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	■
Φρένο αλυσίδας	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία * Ø κλαδιά: 10 εκ



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες									
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	1	2.445-034.0						Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	2	2.445-035.0						Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
Φορτιστές μπαταριών									
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	3	2.445-032.0						Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών									
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU	4	2.445-062.0						Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU	5	2.445-063.0						Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
Αλυσοπρίονο μπαταρίας									
Αλυσίδα του αλυσοπρίονου CNS 18-30 Battery	6	2.444-019.0						Πετύχετε βέλτιστα αποτελέσματα κοπής με την αλυσίδα του αλυσοπρίονου CNS 18-30 Battery το οποίο διαθέτει λάμα μήκους 30 εκατοστών.	☐
Μπαταρίες									
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0						Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα